



**„PRO-POMIAR” S.C.**  
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa  
NIP 949-17-67-996 IDS 151838275

Biuro Obsługi Klienta  
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa  
☎ 34 361 61 35  
fax 34 361 61 35 ✉ [propomiar@interia.pl](mailto:propomiar@interia.pl)

# PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku  
Przedszkola Miejskiego  
Nr 13 w Będzinie

Inwestor:	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Lokalizacja obiektu:	ul. Skalskiego 4; 42-500 Będzin działka nr ewid. 8/1 obręb Będzin km. 32
Temat:	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skalskiego 4 w Będzinie
Branża:	Instalacje elektryczne
Projektował:	inż. Stanisław Hamara upr. nr TO-III/83861/18/76
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Pacud upr. nr SLK/0478/PWOE/04
Data opracowania:	luty 2017 r.
Miejsce opracowania:	Częstochowa

**I 1 Spis zawartości projektu PB**

1. Strona tytułowa.	str. 1
2. Spis zawartości projektu.	str. 2
3. Opis techniczny.	Str.3-8
4. Obliczenia techniczne	str. 9
5. Oświadczenie projektantów	str. 10
6. Informacja o planie BIOZ	str. 11-13
7. Zestawienie materiałów	str.14-18

**II Załączniki**

1 .Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.1/2015 z 2015.12.03	str.19-28
2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr. 18200696/B/D/2015 zawarta w dniu 30.11.2015	str. 29-31
3 .Kopie uprawnień projektantów i zaświadczeń o przynależności do izby	str. 32-36
3 Specyfikacja urządzeń	str. 37-40

**III. RYSUNKI.**

1. Plan sytuacyjny	1;500	rys. nr 16.2-1	str41.
2. Plan instalacji oświetl parteru	1;100	rys. nr 16.2-2	str42
3. Plan instalacji oświetleniowej I pietra	1;100	rys. nr 16.2-3	str.43
4 . Plan instalacji oświetleniowej piwnicy	1:100	rys. nr16.2-4	str.44
5. Plan instalacji gniazd wtykowych ,domofonowej ,strukturalnej TV parteru,	1;100	rys. nr 16.2-5	str.45
6. Plan instalacji gniazd wtykowych ,domofonowej ,strukturalnej TV piętra	1;100	rys. nr 16.2-6	str.46
7. Plan instalacji gniazd wtykowych piwnicy		rys. nr 16.2-7	str.47
8. Plan instalacji odgromowej	1;100	rys. nr 16'2-8	str.48
9.Plan instalacji fotowoltanicznej	1;100	rys. nr 16.2-9	str.49
10.Schemat ideowy instalacji fotowoltanicznej	%	rys. nr 16.2-10	str.50
11 Skrzynka MiPV 5621		rys nr 16.2-11	str.51
12. Skrzynka KVPV 1461	%	rys nr 16.2-12	str.52
13.Schemat połączeń fotowoltaniki	%	rys. nr.16.2-13	str53
14 Schemat ideowy zasilania	%	rys. nr 16-2-14	str54
15 Schemat głównego wyłącznika prądu	%	rys. nr 16-2-15	str55
16 Schemat rozdzielni T1	%	rys. nr 16-2-16	str56-57
17 Schemat rozdzielni T2	%	rys. nr 16-2-17	str58-59
18 Schemat rozdzielni T3	%	rys. nr 16-2-18	str60-62
19 Schemat rozdzielni T4	%	rys. nr 16-2-19	str63-64
20 Schemat rozdzielni T5	%	rys. nr 16-2-20	str65-66
21 Schemat rozdzielni TM1,TM2	%	rys. nr 16-2-21	str67
22 Rysunek rozdzielni RG	%	rys. nr 16-2-22	str68
23, Schemat instalacji telewizyjnej	%	rys. nr. 16.2-23	str. 69
24, Schemat instalacji domofonowej	%	rys. nr. 16.2-24	str. 70

### **3. Opis techniczny**

#### **3.1. Zakres opracowania.**

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji oświetleniowej ,gniazd wtykowych ,strukturalną , , odgromową , oświetleniową terenu i fotowoltaiczną.

#### **3.2 Założenia.**

- Projekt opracowano w oparciu o:
- inwentaryzację stanu istniejącego
  - 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr. 18200696/B/D/2015 zawarta w dniu 30.11.2015
  - 3. .Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.1/2015
  - projektu architektonicznego
  - projektu energetycznego.

#### **3.3 Stan istniejący.**

Istniejący budynek Przedszkola wyposażony jest w instalację oświetleniową ,gniazd wtykowych ,niskoprądową oraz odgromową. Budynek jest budynkiem piętrowym . Projekt niniejszy obejmuje wykonanie izolacji styropianowej. Z wykonaniem izolacji przewiduje się wykonanie jednocześnie wymianę instalacji odgromowej ,domofonowej. Istniejąca instalacja kamer , TV, oraz sygnalizacji włamania i napadu pozostanie w istniejącym stanie. Budynek wykonany jest z użyciem konstrukcji żelbetowej oraz bloczków gazowo pianowych. Dach wykonany jest z płyt betonowych oraz korytkowych.

#### **3.4 Instalacja odgromowa.**

Istniejące na dachu zwody poziome oraz przewody odprowadzające na ścianie należy zdemontować. W miejsce zdemontowanej instalacji odgromowej wykonać nową instalację odgromową. Zwody poziome na dachu wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8 mm na uchwytych przyklejanych do pokrycia dachowego. Przewody odprowadzające na ścianach wykonać drutem stalowym ocynkowanym 8mm. Druty prowadzić w ociepleniu ścian w rurkach izolacyjnych. Istniejące uziomy w koło budynku należy zdemontować i wykonać taśmą stalową ocynkowaną 24mm x 4mm,. . W instalacji zainstalować nowe zaciski probiercze. Zaciski zainstalować w puszkach izolacyjnych Puszki zainstalować w miarę możliwości na wysokości około 0,5m. W instalacji zdemontować istniejący przy drzwiach uziom. oraz zamontować nowe cztery uziomy . Uziomy połączyć z projektowanymi uziomami w koło budynku.. Połączenie wykonać taśmą stalową ocynkowaną 25x4mm. Uziom ułożyć na głębokości 0,6m w odległości 1,5m od budynku. Na dachu wykonać cztery maszty antenowe do których podłączyć wykonane zwody poziome. Rezystancja uziomu nie może przekroczyć 10Ω. Aktualnie na ścianach budynku znajdują się czynne i nieczynne przewidy elektryczne, Przewody nieczynne należy zdemontować . Przewody czynne należy ułożyć pod izolacją ścian. Istniejące puszki elektryczne na ścianie zdemontować.

### 3.5 Instalacja elektryczna zewnętrzna.

Na ścianie budynku istnieją zainstalowane oprawy oświetleniowe, kamery telewizyjne łączniki, domofony. Aparaty te należy zdemontować i ponownie zamontować po ułożeniu ocieplenia. Oprawy oświetleniowe zainstalowane na zewnątrz wymienić na nowe. Istniejące wysięgniki pozostawić po przemontowaniu.

### 3.6 Zasilanie

Aktualnie na zewnątrz budynku znajduje się złącze kablowe. Złącze to należy pozostawić. W przedsionku wejścia do budynku znajduje się rozdzielnia budynku oraz układ pomiarowy. Rozdzielnię tę należy zdemontować wraz z układem pomiarowym. W miejscu zdemontowanej rozdzielni zamontować nową rozdzielnię główną RG. W rozdzielni tej zabudować odpływy do zasilania rozdielek w budynku. pomiędzy złączem a rozdzielnią główną zabudować główny wyłącznik prądu na zewnątrz budynku. Przy drzwiach wyjściowych z budynku zainstalować przyciski wyłączające głównego wyłącznika prąd. Z rozdzielni głównej poprowadzić przewody zasilające  $YDYp(\text{żo})5 \times 10^2$

### 3.7 Instalacja oświetleniowa pomieszczeń

W budynku Przedszkola istnieje instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych. Instalacja ta jest wykonana przewodami o żyłach aluminiowych. Instalację tę należy zdemontować w całości i w jej miejsce zabudować nową instalację elektryczną. W pomieszczeniach wykonać instalację oświetleniową. Instalację wykonać przewodami kabelkowymi  $YDYp2 \times 1,5^2$ ,  $YDYp(\text{żo})3,4,5 \times 1,5^2$ . Przewody ułożyć w tynku. Wyłącznik umieścić na wysokości 1,4m. W pomieszczeniach zainstalować oprawy oświetleniowe LED oświetlenia ewakuacyjnego z modułami awaryjnymi 2-godzinnymi. Do modułu doprowadzić dodatkowy przewód z przed wyłącznika. W instalacji zastosować osprzęt podtynkowy, oraz hermetyczny w pomieszczeniach WC i socjalnych. Wyłączniki i gniazda umieszczone obok siebie umieścić w wspólnych ramach instalacyjnych.

### 3.8 Instalacja gniazd wtykowych.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem kabelkowym  $YDYp(\text{żo})3 \times 2,5^2$  ułożonym w tynku. Do instalacji zastosować osprzęt podtynkowy, oraz hermetyczny w pomieszczeniach socjalnych WC, oraz nadciągami kuchennymi. W pomieszczeniach socjalnych i biur gniazda usytuować na wysokości 1,4m. Nadciągami kuchennymi gniazda umieścić na wysokości około 0,9m. Puszki do gniazd instalować przy montowaniu płytek. Gniazda umieszczone obok umywalki w miarę możliwości mocować we wspólnej ramce instalacyjnej z wyłącznikiem. Do kuchni doprowadzić przewód  $YDYp(\text{żo})5 \times 4^2$ , który przy kuchni zakończyć gniazdem wtykowym. Gniazda do lodówki instalować. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach przedszkola zainstalować na wysokości 1,4m.

### **3.9 Instalacja strukturalna**

W pomieszczeniach biurowych wykonać instalację strukturalną. Instalację wykonać przewodem UTP z zastosowaniem puszek podtynkowych głębokich. Gniazdo wtykowe komputerowe i telefoniczne, oraz instalacyjne 230V zainstalować we wspólnych ramkach instalacyjnych. Przewody strukturalne prowadzić w korytkach typu 2515.1, z którego do gniazd komputerowych i telefonicznych poprowadzić przewody w rurach 18mm w tynku. Obwody przewodów UTP sprowadzić do szafy instalacji strukturalnej.

### **3.10 Ochrona przed porażeniem.**

Jako ochronę przed porażeniem zastosować szybkie wyłączanie przez wyłączniki ochronne różnicowo prądowe. Do wszystkich odbiorów i z zacisku PE w rozdzielni głównej poprowadzić odrębną żyłę ochronną PE, którą podłączyć także do zacisku PE w rozdzielni głównej. Do zacisku PE w rozdzielni głównej podłączyć uziom budynku.

### **3.11 Połączenia wyrównawcze.**

W pomieszczeniach wykonać instalację połączeń wyrównawczych. W koło budynku poprowadzić taśmę stalową ocynkowaną 25x4mm. Do taśmy połączeń wyrównawczych podłączyć wszelkie masy metalowe, oraz rury wprowadzone i wyprowadzone do budynku oraz uziom główny budynku.

### **3.12 Instalacja fotowoltaiczna.**

#### **3.12.1 Zakres opracowania**

Opracowanie obejmuje

- montaż 24 paneli fotowoltaicznych o mocy łącznej 6,24 kWp
- montaż inwertora

#### **3.12.2 Falownik**

Do uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjściowej instalacji został zaprojektowany trójfazowy falownik typu 6000TL

Energia prądu stałego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w przekształtniku beztransformatorowym na energię prądu zmiennego.

Parametry wyjściowe będą zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnętrznej do której wpięte będą wyjścia instalacji. Rolę rozłączników poszczególnych generatorów pełnić będą łącznik zabudowany w falowniku. Łączenie poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli IBC Fleki Sun o odpowiednim przekroju

#### **3.12.3 Instalacja fotowoltaiczna**

Instalacja fotowoltaiczna o mocy docelowej 6,24 kWp zostanie wykonana na dachu. Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 260Wp. Moduły zostaną

zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji systemu CORDABPI .Konstrukcje tą należy posadzić na konstrukcji stalowej ujętej w branży budowlanej .Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane 3 łańcuchów, które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do falownika typu 6000TL. Tak połączone moduły PV będą stanowić pole 1 zabudowane na segmencie dachu .połączone moduły PV będą stanowić zabudowane na segmencie dachu . Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV Odporny na promienie UV oraz wysoką temperaturę IBC FlexiSun . Przekrój kabla -4mm<sup>2</sup> Trasy kablowe łączące panele zostają ukryte w konstrukcji mocującej moduły. Trasa kablowa łącząca moduły PV z falownikiem znajdującym na konstrukcji mocującej jest prowadzona po konstrukcji w metalowych w osłonach typu BAKS. Przejścia kabli przez dach zostaną odpowiednio zabezpieczone przed możliwością przeniknięcia wody.

#### **3.12.4 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej.**

Budynek posiada zewnętrzną instalację odgromową. Uziom powierzchniowy budynku wykonany jest z bednarki ocynkowanej. Ochroną odgromową objęte zostaną dodatkowo zabudowane na dachu moduły fotowoltaiczne PV. Moduły fotowoltaiczne PV chronione będą instalacją odgromową wykonaną za pomocą zwodów pionowych wysokich. Tak wykonane zwody pionowe zostaną za pomocą przewodów odprowadzających wykonanych za pomocą drutu FeZn Ø8 mm przyłączone do instalacji odgromowej na dachu budynku. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne PV zostaną objęte systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł PV zabudowany na dachu zostanie przyłączony za pomocą przewodu miedzianego YDY(z) 16 mm<sup>2</sup> z konstrukcją bazową modułu. Następnie konstrukcje bazowe modułów fotowoltaicznych PV zabudowanych osobno na skrzydle zostaną przyłączone do głównej szyny wyrównawczej budynku za pomocą przewodów YDY(z) 16 mm<sup>2</sup>. Przewody te będą prowadzone równolegle do przewodów instalacji AC i DC.

#### **3.12.5 Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej.**

Falownik 6000TL uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego też dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej w tym przypadku nie jest wymagany.

#### **3.12.6.Ochrona przeciw przepięciowa instalacji fotowoltaicznej**

Ochronę przed wyindukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosując ochronniki przepięciowe typu guard . Są to ograniczniki przepięć typu 2 pozwalające ograniczyć przepięcia do poziomu  $U_p \leq 4$  kV przy prądzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na jeden biegun). Każdy łańcuch modułów PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepięciowym. Ochronniki przepięciowe instalacji fotowoltaicznej zostaną zabudowane na dachu I piętrze budynku w

skrzynkach izolacyjnych .W pomieszczeniu rozdzielni głównej w pomieszczeniu w przedsionku zainstalować skrzynkę izolacyjną w której zainstalować ochronniki i rozłącznik izolacyjny z wkładkami bezpiecznikowymi . Do skrzynki doprowadzić kabel YKY(żo)5x6<sup>2</sup> z inwertora.

### **3.12.7 Układ rozliczeniowy instalacji fotowoltaicznej**

Zgodnie z ustaleniami z PGE w Będzinie rozliczenie zużycia energii elektrycznej będzie rozliczane przy pomocy istniejącego licznika który ewentualnie będzie wymieniony na licznik dwukierunkowy, lub zostanie zainstalowany drugi licznik przez PGE. Doprowadzony kabel z falownika dołączyć poprzez zabezpieczenia do przewodów rozdzielni głównej.

### **3.13 Instalacja połączeń wyrównawczych.**

W pomieszczeniach budynku wykonać sieć połączeń wyrównawczych. Instalację wykonać przewodem LY(żo)16<sup>2</sup>. Przewody sprowadzić do puszki połączeń wyrównawczych, które połączyć z uziomem., do której dołączyć rury wchodzące do budynku, oraz wszelkie masy metalowe zainstalowane w budynku. Połączenia wyrównawcze połączyć z uziomem hali.

### **3.14 Ochrona przed porażeniem.**

Instalacja pracuje w układzie sieci TN-C-S. Jako sposób ochrony przed dotykiem pośrednim zastosować szybkie wyłączanie przez wyłączniki ochronne różnicowoprądowe zainstalowane rozdzielni T. W rozdzielniach dokonać rozdzielenia przewodu ochronnego PE i neutralnego N . Przewód neutralny N doprowadzić do wszystkich opraw oświetleniowych bolców gniazd wtykowych i innych urządzeń wymagających ochrony przed porażeniem.

### **3.15 Instalacja TV**

W Przedszkolu oraz mieszkaniach wykonać nową instalację TV .Na dachu budynku zainstalować antenę telewizyjną z którego poprowadzić przewód RG-6 w rurce RL 18 do wzmacniacza usytuowanego w szafce instalacji strukturalnej, W szafce rozgałęzić obwody telewizyjne które doprowadzić do mieszkań oraz pomieszczeń Przedszkola , Dokładne usytuowanie gniazd ustali Inwestor.

### **3.16 Instalacja pomieszczeń mieszkalnych.**

W budynku Przedszkola istnieją instalacje w dwa mieszkania w których istnieją instalację oświetleniowe gniazd wtykowych i TV. Instalacje te należy zdemontować i wykonać nowe, W mieszkaniach istnieją tablice licznikowe z licznikami energii elektrycznej .które należy zdemontować. W mieszkaniach należy wykonać nową instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, Instalację wykonać analogicznie jak w pomieszczeniach Przedszkola. Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami Inwestora. W mieszkaniach zainstalować przyciski dzwonek i dzwonki.

### **3.17 Instalacja domofonowa i dzwonekowa..**

Aktualnie w przedsionkach przedszkola istnieją domofony. Od domofonów poprowadzono przewody YTKSY do unifonów zainstalowanych w pokojach przedszkola. Istniejącą instalację należy zdemontować wraz z domofonami i unifonami a W ich miejsce zainstalować nowe. W poszczególnych przedsionkach zainstalować przyciski dzwonekowe .Dzwonki zainstalować w holu przedszkola.



#### 4. Obliczenia techniczne.

##### 4.1 Obliczenia zasilania rozdzielni głównej budynku z falownika 6000TL

-moc przesyłana z falownika 6240 W

- maksymalny prąd wyjściowy 9A

-długość kabla zasilającego  $l=15\text{m}$

Do zasilania dobieramy kabel YDYP(z0) 5x6<sup>2</sup> o obciążalności 34A  
Spadek napięcia wynosi.

$$\Delta U_{DC} = \frac{100 \times 6240 \times 15}{57 \times 6 \times 400^2} = 0,17\%$$

##### 4.3 Obliczenia rezystancji uziomu.

Rezystancja uziomu otokowego wynosi.

Uziom wykonano taśmą stalową ocynkowaną 25x4mm ułożoną na głębokości 0,6m.

Do obliczeń przyjmujemy.

$P = 100\Omega\text{m}$  (głina piaszczysta)

$A = 12\text{m} \times 6\text{m}$

$A = 72\text{m}^2$

$$R = \frac{0,6 \times P}{\sqrt{A}} = \frac{0,6 \times 100}{\sqrt{72}} = \frac{60}{8,5} = 7\Omega$$

Wymagana rezystancja uziomu to  $10\Omega$

---

**Adres: Będzin ul. Skalskiego 4**

**Inwestor: Miasto Będzin**

**Projektant:** inż. Stanisław Hamara

## 6. OPIS TECHNICZNY DO PLANU BiOZ.

### CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń .

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

- 1.1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i osprzętu w części pomieszczeń budynku
  - 1.2. Instalacje wewnętrzne oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń, połączeń wyrównawczych i pomocnicze w części pomieszczeń budynku
  - 1.3. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
-

---

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

- 2.1. Instalacje wykonywane są w czynnym, istniejącym budynku Przedszkola
- 2.2. Na terenie inwestycji istnieje uzbrojenie w postaci wodociągu, kanalizacji, sieci telefonicznej i i elektroenergetycznej.
- 2.3. Droga publiczna z ciągiem pieszym o średnim natężeniu ruchu.

## **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

- 3.1. Istniejące instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.
- 3.2. Istniejące uzbrojenie techniczne budynku.
- 3.3. Istniejąca droga publiczna z ciągiem pieszym o średnim natężeniu ruchu.
- 3.4. Czynne Przedszkole

## **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

- 4.1. Prace na wysokości z rusztowań przy instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
- 4.2. Prace transportowe wykonywane na placu budowy w czynnym.
- 4.3. Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka.

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

- 5.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.
- 5.2. Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.
- 5.3. Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.

## **6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną**

---

---

**komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

- 6.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
- 6.2. Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.
- 6.3. Wyznaczenie miejsc w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.
- 6.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.
- 6.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzętu ochronnego do prac na wysokościach.
- 6.6. Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.
- 6.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych placu budowy,
- 6.8. Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.
- 6.9. Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

**UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.**

---

**7. Zestawienie materiałów.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość</b>	<b>Producent</b>	<b>Uwagi</b>
1.	<b>I Instalacja odgromowa.</b> Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm	300m		
2.	Drut stalowy ocynkowany 8mm	700m		
3.	Rurka odgromowa o podwyższonej odporności ogniowej 20/14 mm nr. kat. 36010	130m		
3.	Rurka odgromowa o podwyższonej odporności ogniowej 40/34 mm	20m		
4.	Skrzynka probiercza 150x150x100	14 szt.		
5.	Zacisk kontrolny	14 szt.		
6.	Uchwyt do rynny	25 szt.		
7.	Uchwyt do blachy	40szt.		
8.	Złącze krzyżowe	60 szt.		
	Uchwyt przyklejany	500 szt		
9	Maszt wolnostojący H=2400mm z obciążnikiem	4 szt		
10	Iglica kominowa H=1400mm	18 szt		
1	<b>II. Instalacja oświetleniowa.(Oprawy LED)</b> Oprawa oświetleniowa LED typuWT460C-1300 1xLED425/840 VWB strumień świetlny 4200lm (33W)	6szt szt.		piwnica
2	Oprawa oświetleniowa LED typuWT460C-1300 1xLED425/840 VWB strumień świetlny 2300lm (17,3W)	13 szt.		piwnica
1	Oprawa oświetleniowa LED typuWT460C-L1600 1xLED80S/840 VWB strumień świetlny 2300lm (17,33W)	1szt.		parter
2	Oprawa oświetleniowa LED typuWT460C-L1300 1xLED23S/840 VWB strumień świetlny 2300lm (17,3W)	29 szt.		parter
3	Oprawa oświetleniowa LED typuSM120V W60L60 1xLED27S/840 PSD VAR-PC strumień świetlny 2700lm (23,5W)	53szt.		parter
4	Oprawa oświetleniowa LED typu SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU strumień świetlny 2700lm (24,5W)	56 szt.		parter
5	Oprawa oświetleniowa LED typu SM120V W20L120 1xLED37S/840 PSU strumień świetlny 2700lm (24,5W)	7szt		parter
6	Oprawa oświetleniowa LED typuWT460C-L1300 1xLED42S/840 VWB strumień świetlny 4200lm (33W)	12szt		parter

7	Oprawa oświetleniowa LED typu WT460C-L7000 1xLED23S/840 WB strumień świetlny 2300lm (19,7W)	2szt.		parter
1	Oprawa oświetleniowa LED typu SM120V W60L60 1xLED34S/840 PSD VAR-PC strumień świetlny 3400lm (31W)	124szt.		pietro
2	Oprawa oświetleniowa LED typu SM120V W60L60 1xLED27S/840 PSU strumień świetlny 2700lm (31) (24,5W)	26 szt		pietro
3	Oprawa oświetleniowa LED typu WT460C-L1300 1xLED23S/840 VWB strumień świetlny 2300lm (17,3W)	24szt		pietro
4	Oprawa oświetleniowa LED typu BVP120 1xLED8080/NW strumień świetlny 2300lm (17,3W)	6szt		pietro
1	<b>III. Oprawy awaryjne</b> Oprawa kierunkowa Prymat AT Jj LED jednostronna , nascienna	11 szt		
2	Oprawa kierunkowa Prymat DWAT J LED dwustronna , nasufitowa lub zwieszakowa	6 szt		
3	Oprawa doswietlająca ORBIT AREA AT 1C LED2 ,natynkowa	44szt		
4	Oprawa doswietlająca ORBIT ROAD PLUS AT 1C LED2 ,natynkowa	16szt		
5	Oprawa doswietlająca primos CLASIC AT 1C LEDS ORBIT ,zewnetrzna z termostatem H-323,natynkowa	2szt		
6	Czujnik zmierzchowy	1 szt		
	<b>IV Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych.</b>			
1.	Kaseta typu FT20K z łącznikiem FT22/Pb/10 i lampką FT22/Lsb/220 (w kuchni przy okapie)	4 szt.		
2.	Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V	30szt.		
3.	Łącznik uniwersalny jednobiegunowy hermetyczny 16A 250V	25 szt.		
4.	Łącznik 2/grupowy (świecznikowy) 16A 250V	27 szt.		
5.	Łącznik (schodowy)(krzyżowy) 16A 250V	40 szt.		
6.	Łącznik schodowy hermetyczny 10A 250V	4 szt.		
7	Łącznik 2 grupowy 16A(świecznikowy) hermetyczny 16A 250V	3szt.		
8.	Gniazdo podwójne z uziemieniem 10/16A 250V	7 szt.		
9.	Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V	70 szt.		
10	Gniazdo z uziemieniem hermetyczne 10/16A 250V	50 szt.		
11	Gniazdo wtykowe 400/230V 32A pięciostykowe Z łącznikiem	6 szt.		
12.	Przewód kabelkowy			

	typu YDYp2x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)3x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)4x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)5x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)6x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)3x2,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)5x4 <sup>2</sup> typu DY(żo)4 <sup>2</sup> typu LY(żo)35 <sup>2</sup>	300 m 1000 m 700m 500 m 600 m 1100m 120 m 200 m 80 m		
13.	Rurka izolacyjna 18mm Rurka izolacyjna 22mm	20m 80m		
14.	Puszka izolacyjna końcowa głęboka 60mm	250 szt		
15.	Puszka izolacyjna rozgałęźna typu 70mm	70 szt.		
16.	Puszka instalacyjna hermetyczna typu 75mm	120 szt.		
17.	Przycisk p.poż. wył. główny typu 95PPWC11PT	2 szt.		
18.	Czujnik zmierzchowy	1 kpt		
	<b>V Instalacja fotowoltaiczna</b>			
1	Moduł fotowoltaiczny polikrystaliczny SW250-260 poly	24szt		
2	Inwertor 6000TL	1 szt		
3	Rozdzielnice fotowoltaiczne typowa wg.rys 16.2-11 typu MiPV 5621	3 kpl	Hensel	
	Rozdzielnice fotowoltaiczna typowa wg.rys 16-2-12 typu KV PV 1461	1 kpt	Hensel	
4	Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne pod 24 paneli systemu dla kąta pochylenia 25° (wg. oferty)	1kpt		
5	Kabel solarny 6 mm <sup>2</sup> podwójna izolacja czarna typu DPV	70 m		
6	Kabel solarny 6 mm <sup>2</sup> podwójna izolacja czerwony typu DPV	20m		
7	Złączka typu MC4/komplet	50 szt		
8	Kabel o żyłach miedzianych typu YDYp(żo)5x6 <sup>2</sup>	20m		
9	Przewód typu YLY(zo) 16 <sup>2</sup>	40m		
10	Taśma stalowa ocynkowana 25x4mm	40 m		
11	Korytka kablowe 35x30mm Korytka kablowe 50x30mm	10m 40m		
1	<b>VI. Domofony</b> Panel z pięcioma przyciskami wywołania- montowane podtynkowo		URMET	
2	UUnifon	10 szt	URMET	
3	Przewód YTKSY 2x4x0,5	150m		

4	Ramka podtynkowa 1 modułowa do paneli	2 szt		
5	Panel rozmówny 5 przyciskowy z daszkiem 2 rzedowy-	2 szt		
6	Zasilacz domofonowy	2 szt		
7	Dzwonek	2szt		
8	Łącznik „dzwonek” 16A 250V Optima	2 szt		
1	<b>VII. Instalacja strukturalna</b> Szafa wisząca niedzielona 10U 600x400mm	1 szt		
2	Listwa zasilająca 19” 5x230V z wyłącznikiem	1 szt		
3	Panel MMC 24xRJ45 BC 1U bez modułów	1 szt		
4	Moduł MMC RJ45 BC kat6 UTP	24 szt		
5	Panel porządkujący MMC 19”/1U	1 szt		
6	Półka ruchoma 19” 400mm (pełna)	1 szt		
7	L28xRJ45 GE Base-TX- 4 SFP GE, IPv6 Management , VLAN, O-in-Q IGMP Snopising, 802 1ad LACP, ACL. IEEE 802, 1x RADIUS authentication IP Source Guard fan –less despion nr. Kat. EE-4212	1 szt		
8	Moduł MMC RJ45 BC kat6 UTP	14szt		
9	Adapter MMC 45x45mm dla 1xRJ45 BC	14szt		
10	Kabel MMC U/UTP kat.6 250 MHz LSZH	500m		
11	Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 1m	24szt		
13	Rurka izolacyjna typu 18mm	500m		
13	Listwa instalacyjna 2515.1	100m		
1	<b>VIII, I nstalacja telewizyjna</b> Zestaw anten	1kpt		
2	Zwrotnica	1kpt		
3	Wzmacniacz antenowy			
4	Rozdzielacz R3	2szt		
5	Przewód typu RG-6	100m		
6	Puszka izolacyjna końcowa głęboka 60mm	4szt		
7	Gniazdo RTV końcowe zakres częstotl.5-BB2 MHz	4szt		
1	<b>IX. Instalacja mieszkań nr.1 i nr 2</b> Przewód kabelkowy typu YDYp3x10 <sup>2</sup> typu YDYp2x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)3x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)4x1,5 <sup>2</sup> typu YDYp(żo)3x2,5 <sup>2</sup> typu YDY(żo) 4 <sup>2</sup>	50m 15m 80m 30m 80m 20m		
2	Puszka izolacyjna końcowa głęboka 60mm	20szt		
3	Puszka izolacyjna rozgałęźna typu P-70	20szt		



4	Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) 16A 250V	10szt		
5	Gniazdo z uziemieniem 10/16A 250V	70 szt.	Polo	10.
6.	Łącznik schodowy hermetyczny 10A 250V	4 szt.	Polo	
7	Dzwonek	2szt		
8	Łącznik „dzwonek” 16A 250V Optima	2 szt		
1.	<b>X. Zasilanie rozdzielń</b> Kabel o żyłach aluminiowych typu YAKY 4x50 <sup>2</sup> typu YAKY 4x120 <sup>2</sup>	6m 10m		
2.	Przewód kabelkowy typu YDYp(żo)5x10 <sup>2</sup>	100m		
3	Rura ochronna 75mm	5m		
4	Główny wyłącznik prądu wg. rys.nr. 16.2-14	1 kpt		
5	Rozdzielnia główna RG wg rys nr.16.2-21 Rozdzielnia T1 wg.rys. nr. 16.2-15 Rozdzielnia T2 wg.rys. nr. 16.2-16 Rozdzielnia T3 wg.rys. nr. 16.2-17 Rozdzielnia T4 wg.rys. nr. 16.2-18 Rozdzielnia T5 wg.rys. nr. 16.2-19	1 kpt 1 kpt 1 kpt 1 kpt 1 kpt 1 kpt		